

## Konfiguracja bramki GSM

Przed włożeniem karty SIM, proszę zablokować żądanie karty o podanie numeru PIN. Można to zrobić w telefonie komórkowym lub u operatora sieci komórkowej.

- 1) Podnieś słuchawkę lub wciśnij przycisk głośnomówiący.
- 2) Wpisz odpowiedni kod z listy poniżej:
  - \*00#000# przywracanie ustawień fabrycznych
  - \*00#010# automatyczne blokowanie bramki kodem dostępu
  - \*00#011# ręczne blokowanie kodem dostępu  
(urządzenie zaproponuje nowy kod, kod fabryczny to 1234)
  - \*00#012# odblokowywanie karty kodem dostępu

Jeśli chcesz zmienić sposób blokowania karty z automatycznego na ręczny, postępuj zgodnie z instrukcją poniżej:

- 1) Podnieś słuchawkę telefonu lub wciśnij przycisk głośnomówiący
- 2) Wpisz \*00#089#

### Blokowanie numerów wychodzących

Jeśli chcesz, aby urządzenie zablokowało pewne numery, możesz wpisać ten kod:

\*00#020#AB# Numer zaczynający się na AB będzie wtedy zablokowany.  
(blokowanie dotyczy maksymalnie 10 grup numerów). Jeśli chcesz anulować blokowanie:

- 1) Podnieś słuchawkę lub wciśnij przycisk głośnomówiący
- 2) Wpisz \*00#081#

### Blokowanie numerów przychodzących

- 1) Podnieś słuchawkę lub wciśnij przycisk głośnomówiący
- 2) Wpisz \*00#051# a zablokujesz wszystkie połączenia przychodzące

### Ustawianie głośności słuchawki i głośnika

- 1) Podnieś słuchawkę lub wciśnij przycisk głośnomówiący
- 2) Wpisz \*00#058#[głośność słuchawki]\*[głośność głośnika] - przykład.:
  - \*00#058#3\*01 (ustawienia najcichsze)
  - \*00#058#9\*15 (ustawienia najgłośniejsze).

Skala głośności słuchawki: 3 to minimalna głośność, a 9 - maksymalna

Skala głośności głośnika: 01 to minimalna głośność, a 15 – maksymalna

### Ustawianie daty i godziny

- 1) Włącz tryb głośnomówiący
- 2) Wpisz \*00#057#RRMMDDGGMM (rok/miesiąc/dzień/godzina/minuta)

### Znaczenie diod

POWER - zasilanie

INUSE - podłączony do telefonu

TALKING – trwa rozmowa

MODULE - problem z modułem GSM

SIM - problem z kartą SIM

Siła sygnału: słaby

Siła sygnału: średni

Siła sygnału: silny

Siła sygnału: bardzo silny